

# TW726 - ANTENA TWISTER MOD. 5/8 UHF

Manual de instalação e descrição do produto

# Twister

## MONTAGEM E INSTALAÇÃO

Ao contrario do que parece é muito simples montar a sua ANTENA TWISTER, para isso vamos precisar de apenas uma chave de fenda de tamanho médio (~1/8").

Vamos seguir o desenho ao lado, iniciando pelo maior elemento, é só ir inserido um dentro do outro, mas cuidados para não inverter os lados..

Feito isso agora vamos colocar os elementos radiantes, repare, nessa antena são 03 dando assim a ela uma melhor recepção e transmissão.



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Antena Vertical de 5/8 onda  
Frequência de trabalho:  
430.000 a 440.000 MHz  
Ganho Omnidirecional: 3 dB  
Impedância Nominal: 50 Ohms  
R.O.E: 1,1:1 à 1,5:1  
Terminação: Conector UHF Fêmea  
Altura: ~ 480 mm  
Radiais: ~180 mm  
Qtidade de Radiais: 03  
Peso: 1,0 Kg  
Potência Máxima: 500 Wts  
Fixação para Mastro: 1 1/8 \*0

# Twister

Twister Radio Comunicação  
Tele vendas: (19) 3023-1060  
[www.gallosshop.com.br](http://www.gallosshop.com.br)  
[vendas@gallosshop.com.br](mailto:vendas@gallosshop.com.br)



**CUIDADO COM  
REDE DE ENERGIA**

## ESTE SINAL VAI MAIS LONGE